POWERSTART

Аэродромное оборудование с 2007 года

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 28В (DC)

PVR50/1000 Start

С функцией Старт



28 В	50 А	38 А/ч
Напряжение	Номин. ток	Ёмкость АКБ

+7 (498) 672-91-16 · info@powerstart.ru · powerstart.ru

Московская область, Лобня, Букинское шоссе, 4В

POWERSTART

Технические характеристики

PVR50/1000 Start — характеристики

С функцией Старт

ВХОД	
Номинальное напряжение питающей сети 1 фаза, В	**220**
Номинальная частота питающей сети, Гц	**50**
Допустимое отклонение питающей сети, %	**±10**
Максимальный ток потребления из сети, А	**8**
ВЫХОД	
Номинальное напряжение, постоянный ток, В	**28**
Выходное напряжение от АКБ, В	**24**
Номинальный выходной ток, А	**50**
Пиковый ток (кратковременно), А	**1500**
Мощность, кВт	**1.5**
Пульсация на выходе (максимальная), мВ	**200**
Ёмкость АКБ, А/ч	**38**
ОБЩИЕ	
Температура эксплуатации, °C	**-40/+50**
Класс защиты, IP	**54**
Электронная защита по току и напряжению на входе и выходе, а также защита от перегрева	**есть**
Габариты (Д×Ш×В), мм	**420*205*455**
Вес, кг	**40**
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Кабель входной с силовым разъемом, м	**5**
Кабель выходной с авиационным разъемом ШРАП-500, м	**3**
Защитный чехол, шт.	**1**
Транспортировочная тележка, шт.	**1**
Технический паспорт и инструкция, шт.	**1**

Область применения

- Вертолёты
- Самолёты
- Перронное обслуживание ВС
- Спецтехника, тренажёры, испытательные стенды и прочее

© ООО «Компания «ПВР» · POWERSTART · Аэродромное оборудование с 2007 года