POWERSTART

Аэродромное оборудование с 2007 года

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 28В (DC)

PVR600-1100

Источники 28В (DC)



28 В	600 А	18 кВт
Напряжение	Номин. ток	Мощность

+7 (498) 672-91-16 · info@powerstart.ru · powerstart.ru

Московская область, Лобня, Букинское шоссе, 4В

POWERSTART

Технические характеристики

PVR600-1100 — характеристики

Источники 28В (DC)

ВХОД	
Номинальное напряжение питающей сети 3 фазы, В	**380**
Номинальная частота питающей сети, Гц	**50**
Допустимое отклонение питающей сети, %	**±10**
Максимальный ток потребления из сети, А	**48**
ВЫХОД	
Номинальное напряжение, постоянный ток, В	**28**
Номинальный выходной ток, А	**600**
Максимальный выходной ток, А	**1100**
Мощность, кВт	**18**
Пульсация на выходе (максимальная), мВ	**200**
ОБЩИЕ	
Температура эксплуатации, °С	**-20/+50**
Корпус	**IP44**
Электронная защита по току, напряжению и перегреву	**есть**
Габариты (Д×Ш×В), мм	**600*305*500**
Вес, кг	**59**
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Кабель входной с силовым разъемом, м	**5**
Кабель выходной с авиационным разъемом ШРАП-500, м	**5**
Защитный чехол, шт.	**по запросу**
Транспортировочная тележка, шт.	**по запросу**
Технический паспорт и инструкция, шт.	**1**

Область применения

- Вертолёты
- Самолёты
- Перронное обслуживание ВС
- Спецтехника, тренажёры, испытательные стенды и прочее

+7 (498) 672-91-16 · info@powerstart.ru · powerstart.ru · Лобня, Букинское шоссе, 4В

© ООО «Компания «ПВР» · POWERSTART · Аэродромное оборудование с 2007 года